

Monitor interaktywny Qomo Quest 55 z komputerem

Specyfikacja techniczna



Panel	55" LED
Przekątna	55"
Rozdzielczość panelu	1920 x 1080
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	1400:1
Czas reakcji	6 ms
Format obrazu	16:9
Wyświetlane kolory	1.07 mld
Kąt widzenia	178°/178°
Wejścia video	HDMI (3x) VGA (3x)
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	3 x mini jack 3.5 mm
Wyjście audio	mini jack 3.5 mm (słuchawki) SPDIF
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (a) x2 USB (b)
Połączenie z komputerem	USB (B)
Głośniki	2 x 10 W
Gwarancja	3 lata, dla sektora edukacyjnego możliwość rozszerzenia do 5 lat (2 lata na panel)
Zużycie prądu (Min./Max.)	max. 196 W
Zużycie prądu (Stand-by)	< 0.5 W
Żywotność panelu	50.000 h
Wymiary monitora	1369 x 828 x 104 mm
Waga	48 kg
Rozstaw otworów montażowych	400 x 400
Technologia	Podczerwień, 10 punktowa
Narzędzie obsługi	Palec lub dowolny wskaźnik
Dokładność	1 mm
Rozdzielczość dotyku	32.768 x 32.768
Czas reakcji dotyku	< 4 ms
Interfejs	Kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP, urządzenie HID
Sterowniki	Niewymagane
Grubość wzmocnionej szyby	4 mm
Dodatkowe funkcje	Menu dotykowe OSD Slot OPS USB Media Player
Dołączone akcesoria	oprogramowanie Flow!Works Pilot Pisaki (3 szt) Przewód audio Przewód USB Przewód VGA Przewód zasilający uchwyt montażowy ścienny